


**DOSTUPNO KAO**
**JV002GZ** bez baterije i punjača | **JV002GD201** s 2 x BL4025 baterijom, DC40RA punjačem i Makpac 3 kutijom

**PREDNOSTI ZA KORISNIKE**

- Vrlo učinkovit za glatko rezanje debelih materijala koji čine alat jako opterećen
- Funkcija smanjenja svjetla
- Manje titranja: poboljšana stabilnost tijekom rezanja zahvaljujući široj osnovnoj ploči
- Promjenjiva kontrola brzine okidačem omogućuje lakše precizno poravnanje oštrice s linijom olovke
- 3 orbitalne postavke + ravno rezanje
- Stezaljka oštrice bez alata (s držačem oštrice koji omogućuje promjenu oštrice jednom rukom)
- Promjenjiva kontrola brzine pomoću kotačića
- Meki start omogućuje precizno spuštanje oštrice na obrađenu površinu
- Mlaznica za prašinu se može spojiti na Makita usisavač
- Električna kočnica za povećanu produktivnost
- Zaštitni krug motora/baterije štiti od preopterećenja, prekomjernog pražnjenja i pregrijavanja

**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

<b>Napon akumulatora</b>	40 V max XGT
<b>Broj udaraca u minuti</b>	0 - 3.500 min <sup>-1</sup>
<b>Kapacitet rezanja - drvo</b>	135 mm
<b>Aluminij</b>	20 mm
<b>Meki čelik</b>	10 mm
<b>Raspon kosina</b>	0 - 45°
<b>Tip drške</b>	B tip
<b>Orbitalna funkcija</b>	3 orbitalno / ravno rezanje
<b>Dimenzije (D×Š×V)</b>	272 x 84 x 208 mm*1
<b>Težina*</b>	2,7 kg*2

\*1 S BL4025 baterijom / \*2 Sa baterijom BL4020
**ISTAKNUTI PROIZVODI**

**3 Orbitalne postavke + Ravno rezanje**

Optimalno djelovanje rezanja može biti odabran jednostavnim okretanjem poluge za promjenu.



**Stezaljka oštrice bez alata**  
s držačem oštrice koji omogućuje promjenu oštrice jednom rukom.


**Kontrola promjenjive brzine pomoću kotačića**

Broj	Obradak
4 - 6	Drvo
3 - 6	Meki čelik
3 - 4	Nehrdajući čelik
3 - 6	Aluminij
1 - 4	Plastika



**Raspon kosina**  
Ubodna pila je opremljena sa mogućnošću izvođenja kosina (0-45°), piljenja.

**BUKA**

Razina zvučne snage: **96 dB(A)** Razina zvučnog tlaka: **88 dB(A)**  
Razina vibracija: **daske za rezanje/lim: 6,1 / 4,2 m/s<sup>2</sup>**

**KOMPATIBILNOST**

Preporučeno: **BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F**

**PRIBOR**
**Vodilica**  
193516-3

**Adapter za vodilicu**  
197252-3

**Adapter za vodilicu**  
193517-1

**Pokrovna ploča**  
413J99-0

**Mlaznica za prašinu**  
122C71-6

**Štitnik od nastanka strugotina**  
415524-7

**Unutarnja ladica za Makpac 3**  
8359Y2-4

**POVEZANI PROIZVODI**


40 V max XGT  
**JV001**  
Akumulatorska ubodna pila



LXT 18 V  
**DJV181**  
Akumulatorska ubodna pila



LXT 18 V  
**DJV182**  
Akumulatorska ubodna pila