


**DOSTUPNO KAO**

UE001GZ bez akumulatora i punjača

**PREDNOSTI ZA KORISNIKE**

- Prikladno za vrtlare, uređivače krajolika i upravitelje imanja
- Performanse slične obreziivačima rubova s motorom od 30 cm<sup>3</sup>.
- Visoka otpornost na vodu.
- Vrijeme automatskog isključivanja revidirano je dodavanjem prekidača za blokadu prekidaču za zaključavanje kako bi se poboljšala radna učinkovitost.
- Štitnik nudi poboljšanu vidljivost vrha oštrice uz zadržavanje kuta pokrivenosti.
- Moguće je namjestiti dubinu rada podešavanjem visine kotača.
- Kucište zupčanika zaštićeno je od habanja uslijed kontakta s tlom tijekom rada na najvećoj dubini košnje
- Kontrola promjenjive brzine omogućuje korisniku prilagođavanje brzine radnom zadatku.
- Kontrola konstantne brzine održava konstantnu brzinu pod opterećenjem.
- Električna kočnica zaustavlja rotaciju motora nježno no brzo, omogućujući korisniku da brzo nastavi s radom.

**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

Napon akumulatora	XGT 40 V Max
Maks. izlazna snaga	1,1 kW
Maksimalna dubina rezanja	59 mm
Br. okr. u slobodnom hodu	0-4.800 min <sup>-1</sup>
Kontinuirana upotreba*1	18 min (pod opterećenjem)
Dimenzije (D×Š×V)*2	1.860 x 227 x 303 mm
Masa*2	6,1 kg

\*1 S akumulatorom BL4050F / \*2 S akumulatorom BL4020

**ISTAKNUTE ZNAČAJKE PROIZVODA**



**Štitnik s visokom vidljivošću oštrice**  
Štitnik s poboljšanom vidljivošću vrha oštrice uz zadržavanje kuta pokrivenosti.



**Novi mehanizam za zaključavanje**  
Prekidaču za zaključavanje dodan je prekidač za blokadu, čime je revidirano vrijeme automatskog isključivanja i poboljšana radna učinkovitost.



**Podešavanje dubine rezanja**  
Moguće je namjestiti dubinu rada podešavanjem visine kotača.



**Štitnik**  
Štiti kucište zupčanika od habanja uslijed kontakta s tlom tijekom rada na najvećoj dubini košnje.

**PRIBOR**

 Rezervna oštrica  
196745-7

**BUKA I VIBRACIJE**

 Razina zvučnog tlaka / zvučne snage: **75,5 / 89,4 dB(A)**,  
Razina vibracija: **2,5 m/s<sup>2</sup>**

**KOMPATIBILNOST**

 Preporučeno: **BL4080F, BL4050F, BL4040, BL4040F, BL4025, PDC1200 i PDC1500**. Kompatibilno: **BL4020**
**POVEZANI PROIZVODI**

 XGT 40 V Max  
**UX01G**  
Akumulatorska višefunkcijska glava

**196753-8**  
Nastavak - obreziivač rubova

 XGT 40 V Max  
**UR003G**  
Akumulatorska kosa