



18 + 18 V ADAPTER
191J51-5



40 V MAX ADAPTER
191N62-4



PDC CONNECT
DIRECT CONNECTION



Dostupno kao

PDC1500A01 prijenosni agregat s punjačem

PREDNOSTI ZA KORISNIKE

- Prikladno za puhalo, trimer za travu, višenamjensku motornu glavu, trimer za živicu, lančanu pilu (osim tipa s gornjom ručkom), teleskopsku pilu, kutnu brusilicu, bušilicu-čekić, vibrator za beton
- 36 V-40 V max litij-ionski ledni akumulator, klase 1500 Wh visokog kapaciteta
- Kompatibilan s 18 + 18 V LXT, 40 V max XGT, 36 V izravnim priključkom za napajanje
- Opremljen ugrađenim akumulatorskim ćelijama
- Pojas oko struka namjestiv po visini za prilagođeno pristajanje i udobnost
- Brzo odvojivo remenje omogućuje upotrebu kao stacionarnog adaptera za akumulatorne
- Glavni prekidač s 8-satnom funkcijom automatskog isključivanja
- Mjerač napunjenosti akumulatora pokazuje status akumulatora s pomoću četiri zelene LED diode
- Wet Guard / Kompatibilan sa zaštitom od prskanja IPX4 kada se upotrebljava s kompatibilnim alatom/strojem
- Postolje omogućuje korisniku uspravno postavljanje adaptera PDC1500 na odgovarajući radni stol
- Reflektori rukovatelja čine vidljivim iz daljine čak i u mraku
- Punjač DC4001 koji se upotrebljava zajedno s PDC1200
- 7,5 sati do potpunog punjenja s punjačem DC4001
- Sklopiva ručka
- Razvijen za produljenje radnog vremena, posebno s vrtnim alatima
- Kompatibilan s raznim 18 + 18 V LXT, 40 V max XGT i svim PDC alatima za povezivanje
- Za kompatibilnost s određenim XGT i LXT modelima obratite se na info@makita.si

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Kapacitet	43,5 Ah
Energija	1.567 Wh
Duljina kabela	1,1 m
Vrijeme punjenja	7,5 sati*
Dimenzije (D × Š × V)	369 x 312 x 131 mm
Masa	12,9 kg

ISTAKNUTE ZNAČAJKE PROIZVODA




Pojas oko struka namjestiv po visini
Položaj pojasa oko struka može se prilagoditi za bolje pristajanje i udobnost.



Bolja ventilacija



Okretni mehanizam na pojasu oko struka smanjuje umor korisnika
Dio pojasa oko struka okreće se oko uporišta kako bi se prilagodio položaju korisnika pri radu.



Dodan prsni pojas kako bi se smanjila mogućnost da oba ramena pojasa skliznu prema van.

PRIBOR

Punjač DC4001
191L00-4*

